



## НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для освещения фасадов, малых архитектурных форм, колон, растений. Оптика 50°, отдельно комплектуется линзами 15°/38°, основанием, колышком для монтажа в грунт, антислепящей сеткой и экраном.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, шестигранник, паспорт светильника.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Артикул                                      | 7512.02.220   |
| Номинальное напряжение                       | 220-240В 50Гц |
| Источник света LED                           | Nichia        |
| Мощность                                     | 14W           |
| Световой поток                               | 1689 Lum      |
| КПД не менее%                                | 0,95          |
| Цветовая температура                         | 3000K         |
| Цветопередача CRI                            | 80Ra          |
| Угол освещения                               | 15°/38°/50°   |
| Степень защиты                               | IP66          |
| Степень защиты от механических воздействий   | IK06          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -30... +40 °C |
| Длина провода                                | 2000 mm       |
| Цвет корпуса                                 | RAL7024       |
| Гарантия                                     | 3 года        |

## ОСОБЕННОСТИ


- Широкий выбор аксессуаров позволяет использовать светильник для подсветки растений, архитектурной подсветки зданий и сооружений.
- Поворотная конструкция позволяет регулировать направление светильника.
- Высока степень защиты IP66.
- В комплекте с waterstoper IP68 для защиты проникновения влаги.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Отсоедините основание светильника и прикрутите к поверхности или колышку.
3. Подключите провода питания клеммой коробки светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль».



4. Смонтируйте светильник, отрегулируйте угол наклона светильника и затяните болты.

## АКСЕССУАРЫ

| Наименование             | Описание                                                              | Артикул   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hoods L                  | Антислепящий экран для Paco L Цвет: Антрацит (RAL 7024)               | 2550.02   |
| Lens 15° for Paco L      | Линза для Paco L 15°                                                  | L7512-15° |
| Honeycomb filter         | Антибликовая сетка                                                    | H7512     |
| Base L                   | Основание для монтажа Paco L на поверхность Цвет: Антрацит (RAL 7024) | 2211.02   |
| Spike L                  | Колышек для монтажа грунт для Paco M                                  | 2779.00   |
| Tree pole strap for Paco | Ремень для крепления светильников серии Paco на дерево                | 1038.00   |

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.